

部品リスト

本組み立てキットに含まれる部品は下記のとおりです。キットに入っているパーツを次の部品表と比べながらチェックしてください。主な部品、注意が必要な部品についての組み立て手順書に写真を示します。

種類	適用	数量(個)	コメント	チェック	
真空管	6BM8 (当セットには付属していません)	2	別途ご購入ください	無し	
ダイオード	Siファストリカバリダイオード UF5408	2	1000V,3A, $\tau_r=75\text{ns}$	<input type="checkbox"/>	
トランス	電源トランス PMC-1890M	1		<input type="checkbox"/>	
	出力トランス PMF-5WSTB	2		<input type="checkbox"/>	
	チョークコイル PMC-813HTB	1		<input type="checkbox"/>	
ケミコン	縦型 100 μ F 350V ニチコンPB(M)	1	B電源平滑	<input type="checkbox"/>	
	縦型 47 μ F 350V ニチコンPB(M)	1	B電源平滑	<input type="checkbox"/>	
	縦型 22 μ F 250V 日本ケミコンKMG	1	デカップリング	<input type="checkbox"/>	
	330 μ F 35V 日本ケミコンKMG	2	出力段カソードコンデンサー	<input type="checkbox"/>	
	100 μ F 16V 日本ケミコンKMG	2	前段カソードコンデンサー	<input type="checkbox"/>	
フィルムコン	0.047 μ F 400V ポリプロピレン	2	シズキ	<input type="checkbox"/>	
抵抗	100k Ω 1W	3	金属皮膜、初段Rp, ブリーダ	<input type="checkbox"/>	
	3.9k Ω 1W	2	金属皮膜、Rf	<input type="checkbox"/>	
	330k Ω 1W	2	金属皮膜、Rg	<input type="checkbox"/>	
	7.5k Ω 1W	1	金属皮膜、デカップリング	<input type="checkbox"/>	
	200 Ω 1/2W	2	金属皮膜、初段Rk	<input type="checkbox"/>	
	1k Ω 1/2W	2	金属皮膜、初段Rk	<input type="checkbox"/>	
	390 Ω 3W	2	金属皮膜、出力段Rk	<input type="checkbox"/>	
	2k Ω 1/4W	1	LED用	<input type="checkbox"/>	
	可変抵抗	2連ボリューム Aカーブ100k Ω 、つまみ	各1	ALPS	<input type="checkbox"/>
	ソケット	MT9ピン 上付き	2		<input type="checkbox"/>
入出力端子	RCAピンジャック 赤、白	1組		<input type="checkbox"/>	
	出力端子 赤、黒	2組		<input type="checkbox"/>	
	3極ACインレット	1		<input type="checkbox"/>	
	ヒューズホルダー(含ミニヒューズ 20mm2A)	1		<input type="checkbox"/>	
	その他	シャーシ、奥沢 0-22-6BM8 (300x120x55mm)	1	S K -1、ネジ、ゴム足が付属	<input type="checkbox"/>
	トグルスイッチ 単極双投 ON-ON	1	フジック 8C-1011	<input type="checkbox"/>	
	スパークキラー	1		<input type="checkbox"/>	
	赤LEDインジケータ	1	足が長い方が+ (プラス)	<input type="checkbox"/>	
	LED 3 ϕ	1	足が長い方が+ (プラス)	<input type="checkbox"/>	
	スペーサー 3 ϕ 長さ15mm	4		<input type="checkbox"/>	
	平ラグ板 12ピン、10ピン	各1		<input type="checkbox"/>	
	スタンドオフ端子 (東芝)	2		<input type="checkbox"/>	
	プラスチックブッシング 8 ϕ	5		<input type="checkbox"/>	
	錫メッキ線 1.6 ϕ	20cm		<input type="checkbox"/>	
	錫メッキ線 0.6 ϕ	50cm		<input type="checkbox"/>	
	熱収縮チューブ	適宜	不使用線の絶縁用	<input type="checkbox"/>	
	配線材UL1007 #20、5色 (赤、黒、青、白、緑)	各2m		<input type="checkbox"/>	
	配線材UL1007 #22、5色 (赤、黒、青、白、黄)	各1m		<input type="checkbox"/>	
	結束バンド (8cm)	適宜	インシュロック	<input type="checkbox"/>	
	3mmビス、ナット、ワッシャー類	一式	内容は下記	<input type="checkbox"/>	
ビス(長さ 8mm 22本)、ナット、スプリングワッシャ 各22個、平ワッシャ 22個、卵ラグ 1個					