

マイク・ギター・アンプ -(MGA-XU77-SE)部品表

番号	品名	仕様		型番	個数	備考
R 1	固定抵抗	1MΩ	1/2W		1	
R 2	固定抵抗	33KΩ	1/2W		1	
R 3	固定抵抗	3.3KΩ	1/2W		1	
R 4	固定抵抗	120KΩ	1/2W		1	
R 5	固定抵抗	4.3KΩ	1/2W		1	
R 6	固定抵抗	4.7KΩ	1/2W		1	
R 7	固定抵抗	100KΩ	1/2W		1	
R 8	固定抵抗	27KΩ	1/2W		1	
R 9	固定抵抗	33KΩ	1/2W		1	
R 10	固定抵抗	15KΩ	1/2W		1	
R 11	固定抵抗	100KΩ	1/2W		1	
R 12	固定抵抗	3.3KΩ	1/2W		1	
R 13	固定抵抗	33KΩ	1/2W		1	
R 14	固定抵抗	4.7KΩ	1/2W		1	
R 15	固定抵抗	2KΩ	1/2W		1	
R 16	固定抵抗	100Ω	1/2W		1	
R 17	固定抵抗	100Ω	1/2W		1	
R 18	固定抵抗	1MΩ	1 W		1	
R 19	固定抵抗	2.2KΩ	1 W		1	
R 20	固定抵抗	3.3KΩ	1/2W		1	
VR 1	可変抵抗	1MΩ(A)			1	GAIN 用
VR 2	可変抵抗	250KΩ(B)			1	TREBLE 用
VR 3	可変抵抗	1MΩ(B)			1	BASS 用
VR 4	可変抵抗	25KΩ(B)			1	MID 用
VR 5	可変抵抗	1MΩ(A)			1	MASTER 用
C 1	電解コンデンサー	10μF	16V			
C 2	コンデンサー	0.022μF	400V			
C 3	コンデンサー	100PF	50V			
C 4	コンデンサー	100PF	50V			
C 5	コンデンサー	10μF	400V			
C 6	コンデンサー	0.1μF	50V			
C 7	コンデンサー	470PF	400V			
C 8	コンデンサー	0.022μF	400V			
C 9	コンデンサー	0.022μF	400V			
C 10	電解コンデンサー	22μF	16V			
C 11	コンデンサー	0.047μF	400V			

C	12	コンデンサー	33PF	50V			
C	13	電解コンデンサー	47 μ F	16V			
C	14	電解コンデンサー	22 μ F	400V			
C	15	電解コンデンサー	22 μ F	400V			
C	16	電解コンデンサー	22 μ F	400V			
D	1	ブリッジダイオード	1000V 1.5A		AM150	1	
F		ヒューズ	FUSE		250V/1A	1	
PL		ネオンブラケット	100V用			1	
J	1	入力ジャック	Φ 6.3mm			1	PHONE_JACK_SW
J	2	出力ジャック	Φ 6.3mm			1	PHONE_JACK
SW	1	トグルスイッチ	SW_2P			1	Boost-SW用
SW	2	トグルスイッチ	SW_2P			1	電源-SW用
TR	1	電源トランス	270V/18mA		GC-27018	1	ゼネラルトランス
TR	2	出力トランス	3.5W-25K Ω		GF-3.5S-258	1	ゼネラルトランス
V	1	真空管	12AX7			1	
V	2	真空管	12AU7			1	
SK		真空管ソケット	MT 9ピン			2	

その他

シャーシ

ACコード

ゴム足

VRつまみ

配線用ラグ板、線材

ボルト、ナット 等