

表1 MGA-XU77-SE 部品表

ゼネラルトランス販売株式会社

番号	品名	仕様	型番	個数	チェック	備考
TR1	電源トランス		GC-27018-XU77	1	<input type="checkbox"/>	ゼネラルトランス
TR2	出カトランス		GF-3.5S-258-XU77	1	<input type="checkbox"/>	ゼネラルトランス
R1	固定抵抗	1M $\Omega$ 1/4W		1	<input type="checkbox"/>	茶黒緑銀 タクマンREX
R2	固定抵抗	33K $\Omega$ 1/4W		1	<input type="checkbox"/>	橙橙橙銀 タクマンREX
R3	固定抵抗	120K $\Omega$ 1/2W		1	<input type="checkbox"/>	茶赤黄銀 釜屋カーボン
R4	固定抵抗	1.8K $\Omega$ 1/4W		1	<input type="checkbox"/>	茶灰赤銀 タクマンREX
R5	固定抵抗	4.3K $\Omega$ 1/4W		1	<input type="checkbox"/>	黄橙赤銀 タクマンREX
R6	固定抵抗	120K $\Omega$ 1/2W		1	<input type="checkbox"/>	茶赤黄銀 釜屋カーボン
R7	固定抵抗	3.3K $\Omega$ 1/4W		1	<input type="checkbox"/>	橙橙赤銀 タクマンREX
R8	固定抵抗	3.9K $\Omega$ 1/4W		1	<input type="checkbox"/>	橙白赤銀 タクマンREX
R9	固定抵抗	56K $\Omega$ 1/4W		1	<input type="checkbox"/>	緑青橙銀 タクマンREX
R10	固定抵抗	4.7K $\Omega$ 1/4W		1	<input type="checkbox"/>	黄紫赤銀 タクマンREX
R11	固定抵抗	1M $\Omega$ 1/4W		1	<input type="checkbox"/>	茶黒緑銀 タクマンREX
R12	固定抵抗	33K $\Omega$ 1W		1	<input type="checkbox"/>	橙橙橙銀 Vishay金皮
R13	固定抵抗	3.9K $\Omega$ 1/4W		1	<input type="checkbox"/>	橙白赤銀 タクマンREX
R14	固定抵抗	470K $\Omega$ 1/4W		1	<input type="checkbox"/>	黄紫黄銀 タクマンREX
R15	固定抵抗	4.3K $\Omega$ 1/4W		1	<input type="checkbox"/>	黄橙赤銀 タクマンREX
R16	固定抵抗	3.3K $\Omega$ 1/4W		1	<input type="checkbox"/>	橙橙赤銀 タクマンREX
R17	固定抵抗	0 $\Omega$ 1/2W		1	<input type="checkbox"/>	黒(1色のみ) ジャンパー接続用
R18	固定抵抗	2.2K $\Omega$ 1/2W		1	<input type="checkbox"/>	赤赤赤銀
R19	固定抵抗	3.9K $\Omega$ 1/2W		1	<input type="checkbox"/>	橙白赤銀
R20	固定抵抗	4.7K $\Omega$ 1/2W		1	<input type="checkbox"/>	黄紫赤銀
R21	固定抵抗	1M $\Omega$ 1/2W		1	<input type="checkbox"/>	茶黒緑銀
VR1	可変抵抗	1M $\Omega$ Aカーブ		1	<input type="checkbox"/>	GAIN-VR用
VR2	可変抵抗	250K $\Omega$ Bカーブ		1	<input type="checkbox"/>	TREABLE-VR用
VR3	可変抵抗	1M $\Omega$ Bカーブ		1	<input type="checkbox"/>	BASS-VR用
VR4	可変抵抗	25K $\Omega$ Bカーブ		1	<input type="checkbox"/>	MID-VR用
VR5	可変抵抗	250K $\Omega$ Aカーブ		1	<input type="checkbox"/>	MASTER-VR用
C1	フィルムコンデンサー	0.022 $\mu$ F 630V		1	<input type="checkbox"/>	MALLORY 150シリーズ
C2	電解コンデンサー	1 $\mu$ F 50V		1	<input type="checkbox"/>	
C3	セラミックコンデンサー	100PF 50V		1	<input type="checkbox"/>	
C4	セラミックコンデンサー	100PF 50V		1	<input type="checkbox"/>	
C5	電解コンデンサー	10 $\mu$ F 50V		1	<input type="checkbox"/>	
C6	ディップマイカコンデンサー	470PF 500V		1	<input type="checkbox"/>	471J
C7	フィルムコンデンサー	0.022 $\mu$ F 630V		1	<input type="checkbox"/>	MALLORY 150シリーズ
C8	フィルムコンデンサー	0.022 $\mu$ F 630V		1	<input type="checkbox"/>	MALLORY 150シリーズ
C9	フィルムコンデンサー	0.047 $\mu$ F 630V		1	<input type="checkbox"/>	MALLORY 150シリーズ
C10	電解コンデンサー	22 $\mu$ F 50V		1	<input type="checkbox"/>	
C11	電解コンデンサー	47 $\mu$ F 35V		1	<input type="checkbox"/>	
C12	電解コンデンサー	22 $\mu$ F 400V		1	<input type="checkbox"/>	
C13	電解コンデンサー	22 $\mu$ F 400V		1	<input type="checkbox"/>	
C14	電解コンデンサー	22 $\mu$ F 400V		1	<input type="checkbox"/>	
C15	電解コンデンサー	22 $\mu$ F 400V		1	<input type="checkbox"/>	
BD1	ブリッジ・ダイオード	1000V 1.5A	AM1510	1	<input type="checkbox"/>	
	CRサーミアソレーバ			1	<input type="checkbox"/>	
	MGA-XU77用シャーシ		O-28-XU77#2	1	<input type="checkbox"/>	ゼネラルトランス
SW1	スイッチ1	ラジプツィング形トグルSW	M-2011L/B	1	<input type="checkbox"/>	電源スイッチ用
SW2	スイッチ2	トグルSW		1	<input type="checkbox"/>	Bootスイッチ用
	真空管ソケット	9ピンMT管用		2	<input type="checkbox"/>	
	入力ジャック	$\Phi$ 6.3mm	MJ-186R	1	<input type="checkbox"/>	
	出力ジャック	$\Phi$ 6.3mm	MJ-159	1	<input type="checkbox"/>	
	ネオンブラケット	100V用		1	<input type="checkbox"/>	
	ゴム足	ワッシャー入りゴム足	K-15	4	<input type="checkbox"/>	

ヒューズ・フォルダー			1	<input type="checkbox"/>	
ヒューズ	250V	0.5A	1	<input type="checkbox"/>	予備 1個
VRつまみ			5	<input type="checkbox"/>	
平ラグ板(10P)	平ラグ板(10P)	L-3522-10P	1	<input type="checkbox"/>	電源部基板用
平ラグ板(15P)	平ラグ板(15P)	L-3522-15P	1	<input type="checkbox"/>	アンプ部基板用
ゴム・ブッシュ	グロメット	KG-135	4	<input type="checkbox"/>	
スペーサ 1(金属製)	六角両メネジ		4	<input type="checkbox"/>	平ラグ板取り付け用
スペーサ 2(樹脂製)	M3六角ジュロコンスペーサ		1	<input type="checkbox"/>	〃
ビス 1(金属製)	バインド 3*8		21	<input type="checkbox"/>	
ビス 2(樹脂製)			1	<input type="checkbox"/>	
平ワッシャー(金属製)			20	<input type="checkbox"/>	
平ワッシャー(樹脂製)			1	<input type="checkbox"/>	
スプリングワッシャー			17	<input type="checkbox"/>	
ナット			8	<input type="checkbox"/>	
アースラグ端子			1	<input type="checkbox"/>	
菊座金(大)			1	<input type="checkbox"/>	入出力ジャック用
菊座金(小)			1	<input type="checkbox"/>	アースラグ端子用
配線材 (赤色)	AWG22/UL1007		1	<input type="checkbox"/>	
〃 (白色)	〃		1	<input type="checkbox"/>	
〃 (黒色)	〃		1	<input type="checkbox"/>	
〃 (青色)	〃		1	<input type="checkbox"/>	
〃 (黄色)	〃		1	<input type="checkbox"/>	
軟銅線	Φ1.1mm		2	<input type="checkbox"/>	
サンド・ペーパー	サンド・ペーパー	#320	1	<input type="checkbox"/>	
メラミン・スポンジ(注)			1	<input type="checkbox"/>	平ラグ基板作成時に使用
ACコード			1	<input type="checkbox"/>	
プラスチック・ブッシュ			1	<input type="checkbox"/>	ACコード用
				<input type="checkbox"/>	
(注)メラミン・スポンジ 使用後は、台所の清掃等にお使い下さい。				<input type="checkbox"/>	

・抵抗はテスターで測定し、コンデンサー類は印刷された数値を確認し、ダンボール等に貼り付けて置くことにより紛失や間違いの防止になります。

・使用する部品は、予告なしに変更する場合があります。